USB 接続 SSD

SHD-PE シリーズ

ユーザーズマニュアル

フォーマット (初期化) について

フォーマットについては、画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」をご覧ください。本書では、手順を記載しておりません。

Q&A インターネットで弊社製品の Q&A 情報を入手できます。
http://buffalo.jp/qa/index.html

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク .... ⚠注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク .... 次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

・Windows 搭載パソコンの場合、本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。
C: ハードディスク
D:CD-ROM ドライブ

・文中［ ］で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。

・本書に記載されているハードディスク容量は、1GB ＝ 1000^3byte で計算しています。OS やアプリケーションでは、1GB ＝ 1024^3byte で計算されているため、表示される容量が異なります。

目次

1 各部の名称

各部の名称を説明しています。

各部の名称

2 セットアップ

本製品のセットアップ手順を説明しています。

セットアップ

別紙「はじめにお読みください」の手順でセットアップしてください。

セットアップ時の注意

● **Windows2000 を使用している場合、セットアップ中に［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示されることがあります。この場合は、ウィザード画面の［完了］をクリックしてください。**
「このデバイス用のソフトウェアはインストールされましたが、正しく動作しない可能性があります。」と表示されますが、本製品は正常に動作します。

● **Windows をお使いの場合、本製品のドライバーがインストールされると、［デバイス マネージャ］（※）に次のデバイスが追加されます。**

※［デバイス マネージャ］は次の方法で表示できます。

Windows 7/Vista............................［スタート］をクリック→［コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら［続行］をクリック→［デバイスマネージャ］をクリック

WindowsXP....................................［スタート］をクリック→［マイ コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス マネージャ］をクリック

Windows2000 ....［マイ コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス マネージャ］をクリック

使用 OS	追加場所	追加デバイス名
Windows 7/Vista	ユニバーサル シリアル バス コントローラー	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO SHD-PE USB Device
WindowsXP/2000	USB(Universal Serial Bus) コントローラー	USB 大容量記憶装置デバイス
	ディスクドライブ	BUFFALO SHD-PE USB Device

● **本製品は、出荷時に FAT32 形式（1 パーティション）で論理フォーマットされていますので、通常は改めてフォーマットする必要はありません。**

● **本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。**

3 使用上の注意

使用上の注意

⚠注意 ・本製品に仮想メモリーを割り当てないでください。本製品を取り外した際に、本製品内のデータが破壊されるおそれがあります。
・本製品のアクセスしているときは、絶対に USB ケーブルを抜いたり、パソコンの電源スイッチを OFF にしたりしないでください。データが破損するおそれがあります。
・本製品へのアクセス中は、パソコンを省電力モード（スタンバイ、休止状態、スリープなど）にしないでください。データが破損したり、省電力モードから復帰できないことがあります。
・お使いのパソコンとの組み合わせによっては、パソコンの省電力モード（スタンバイ、休止状態、スリープなど）をご利用いただけない場合があります。

● 本製品はホットプラグに対応しています。
本製品やパソコンの電源スイッチがONのときでもUSBケーブルを抜き差しできます。ただし、必ず定められた手順に従って取り外してください。【マニュアル「はじめにお読みください」】

⚠注意 本製品にアクセスしているとき（アクセスランプが点滅しているとき）は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。本製品に記録されたデータが破損する恐れがあります。

● パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

● 本製品から OS を起動することはできません。

● 本製品に物を立てかけないでください。
故障の原因となる恐れがあります。

● Windows 7/Vista/XP 搭載のパソコンで使用する場合
本製品を USB1.1 準拠の USB コネクターに接続すると、「高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。（以下略）」と表示されます。そのまま使用する場合は、[×] をクリックしてください。

● FAT32 形式のハードディスクに保存できる 1 ファイルの最大容量は 4GB です。
本製品は FAT32 形式でフォーマットされているため、1 ファイルの最大容量が 4GB となります。NTFS 形式や Mac OS 拡張フォーマット形式で本製品をフォーマット（初期化）すれば 1 ファイルが 4GB 以上のファイルでも保存できるようになります。

● Mac OS をリカバリーするときは、本製品を取り外してください。
取り外さないとリカバリーできないことがあります。

4 付属ソフトウェア(Windowsのみ)

ここでは、本製品の付属ソフトウェアの説明をします。付属ソフトウェアは、Windows 専用です。Mac OS には対応しておりませんのでご注意ください。

付属ソフトウェアの概要

付属のソフトウェアの概要を説明します。

Mozilla Firefox

インターネットのホームページを見るための Web ブラウザです。ソフトウェアは、本製品に保存されているため、パソコンにインストールすることなく起動できます。

● **製品情報**

以下のホームページをご覧ください。
http://mozilla.jp/firefox

「Firefox」のサポートについては、以下のサイトをご参照ください。
※ 株式会社バッファローでは、「Mozilla Firefox」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

http://mozilla.jp/support/firefox/

Mozilla Thunderbird

メールソフトウェアです。ソフトウェアは、本製品にインストールされているため、パソコンにインストールする必要ありません。また、受信したメールなども本製品に保存しますので、本製品ともにメールの設定や受信データなども持ち運べます。

● **製品情報**

以下のホームページをご覧ください。
http://mozilla.jp/thunderbird/

「Thunderbird」のサポートについては、以下のサイトをご参照ください。
※ 株式会社バッファローでは、「Mozilla Thunderbird」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

http://mozilla.jp/support/thunderbird/

簡単バックアップ

簡単バックアップはフォルダごとにバックアップを作成することができるバックアップソフトウェアです。スケジュール起動で、決まった時間にバックアップすることも可能です。

● **使いかた**

簡単バックアップのマニュアルを参照してください。簡単バックアップのマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できます(P8 参照)。

● **お問合せ先**

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載)へお問合せください。

Disk Formatter

Disk Formatter は、ハードディスクなどのドライブ機器を簡単にフォーマットすることができるソフトウェアです。

● **できること**

- パソコンに増設したハードディスクのパーティション作成やフォーマットが簡単に行えます。MO、スマートメディア、コンパクトフラッシュなどリムーバブルメディアもフォーマットできます。
- 論理フォーマットだけでなく物理フォーマットも可能です。

● **使いかた**

Disk Formatter のマニュアルを参照してください。Disk Formatter のマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できます（P8 参照）。

● **お問合せ先**

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

SecureLockMobile

AES 暗号化ソフトウェアです。本製品内に暗号化ボックスと呼ぶ暗号化した領域を作成し、その中にデータを保存することで暗号化できます。暗号化ボックスを開くにはパスワードが必要なため、他の人にデータを閲覧されるのを防止できます。

「SecureLockMobile」は、本製品から起動しますので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなくお使いいただけます。そのため、出張先やお友達のパソコンなどで使用する場合も、パソコンの環境を変更せず使用できます。

● **使いかた**

SecureLockMobile のマニュアルを参照してください。SecureLockMobile のマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できます（P8 参照）。

● **お問合せ先**

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

モバイルランチャー

Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird を、本製品から起動するためのソフトウェアです。

● **使いかた**

マニュアル「はじめにお読みください」をご覧ください。

● **制限事項**

モバイルランチャーのメニューから [設定を変更する] を選択した場合、「製品を接続した時に、ハードディスクの自動再生ウィンドウをキャンセルする。」機能は、本製品では使用できません。

● **お問合せ先**

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へお問合せください。

ウイルスバスター（体験版）（Windows 7/Vista/XP のみ）

ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正侵入検知機能などを備えたウイルス対策ソフトウェアです。体験版のため 90 日間のご利用となります。

● 使いかた

ウイルスバスターのガイドブックを参照してください。ガイドブックは、ウイルスバスターのインストール時に起動するウィンドウから [ガイドブックを見る] をクリックすると表示されます。

ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください

ウイルスバスターのマニュアルには、ウイルスバスターを使用するための注意事項やインストール方法が記載されています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。

「ウイルスバスター」の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問合せください。
※ 株式会社バッファローでは、「ウイルスバスター」に関するお問合せは受け付けておりておりておりません。あらかじめご了承ください。
お問合せ先：　トレンドマイクロ株式会社　営業代表窓口
TEL：03-5334-3650（音声メッセージが流れますので「1 番」をご選択ください。）
営業日：平日のみ　9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 18:00
なお、年末年始は休日となります、予めご了承ください。

インストール / マニュアルの表示方法

付属ソフトウェアのインストールやマニュアルの表示は、ドライブナビゲーターから行います。以下の手順で行ってください。

※ Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird、SecureLockMobile は、本製品から起動しますのでインストールできません（ドライブナビゲーターに表示されません）。

※ Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird、ファイナルデータのマニュアルは、ドライブナビゲーターから表示できません。ソフトウェアの概要のページに記載のホームページやヘルプをご覧ください。

1 **本製品をパソコンに接続します。**

2 **コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のアイコンを右クリックし、［モバイルランチャーの起動］を選択します。**

本製品のアイコンを右クリックしても［モバイルランチャーの起動］が表示されない場合は、本製品内の「MobileLaunch.exe」をダブルクリックしてください。

3 **タスクトレイの アイコンをクリックし、［DriveNavigator］を選択します。**

ドライブナビゲーターが起動します。

・Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。

・Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックしてください。

・Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。

アイコンが表示されていないときは、本製品内の「BUFFALO」フォルダにある「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

4 **［かんたんスタート］をクリックします。**

5 **［ソフトウェアの個別インストール］をクリックします。**

6 **インストールしたいソフトウェアや表示したいマニュアルを選択し、[インストールする] をクリックします。**

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

5 Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird の注意

Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird を使用する際は、以下のことにご注意ください。

Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird の注意

Firefox 、Thunderbired を最初にご利用になる際には、必ず最新版にアップグレードの上、お使いください。最新版のアップデートは、[ヘルプ] → [ソフトウェアの更新を確認] で画面の指示に従ってください。

●本製品内の「APP」フォルダー、「DATA」フォルダー、「BUFFALO」フォルダー、「Autorun.inf」、「MobileLaunch.exe」、「MobileLaunch.ini」を削除しないでください。

Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird を使用するために必要なファイルが保存されています。また、設定ファイルや受信メールなどもこの場所に保存されます。削除してしまうと、Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird を起動できないばかりか、設定した内容や受信メールも削除されます。

● マスターパスワードを設定することをお勧めします。

マスターパスワードを設定すると、Mozilla Firefox で ID やパスワードなどの管理をするときや、Mozilla Thunderbired でメールの送受信するときなどにマスターパスワードが必要となり、セキュリティーを向上できます。マスターパスワードの設定は、以下の画面から行ってください。

Mozilla Firefox：メニューバーの [ツール]-[オプション] を開く→ [セキュリティ] をクリックした画面から設定できます。

Mozilla Thunderbird：メニューバーの [ツール]-[オプション] を開く→［プライバシー］をクリック→ [パスワード] タブをクリックした画面で設定できます。

● Mozilla Firefox 終了時に履歴やキャッシュを消去することをお勧めします。

履歴やキャッシュからホームページの閲覧履歴などを知られる恐れがあります。Mozilla Firefox終了時に履歴やキャッシュを消去するには、メニューバーから [ツール] − [オプション] を開く→ [プライバシー] 選択→履歴の項のプルダウンから [記憶させる履歴を詳細設定する] を選択し、表示される [Firefox の終了時に履歴を消去する] のチェックボックスにチェックを入れて、OK してください。

● 製品やサポート等に関する情報は以下のホームページをご覧ください。

株式会社バッファローでは、Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird に関するお問合せを承っておりません。使いかたや設定方法は、以下のホームページをご覧ください。

http:://mozilla.jp/support/

● **起動するときは、必ずマニュアル「はじめにお読みください」に記載の方法で行ってください。**

本製品内の実行ファイルから直接起動すると、設定やメールデータ、ブックマークなどはパソコンに保存されます。

● **他のメールソフトウェア (Outlook Express など) や Web ブラウザー (InternetExplorer など) から設定やデータをインポート（移行）することができます。**

設定やデータのインポート (移行) を行う場合、メニューバーの [ツール（ファイル）]-[設定とデータのインポート] から設定画面を起動し、画面に従ってインポートします。なお、インポートに対応していないメールソフトウェアや Web ブラウザーもありますので、あらかじめご了承ください。

● **ソフトウェアをアップデートするときは、以下の方法で行ってください。**

メニューバーの [ヘルプ]-[ソフトウェアの更新] でバージョンアップの確認を行い、アップデートがある場合、アップデートを実行します。アップデートできない場合は、弊社ホームページ（http://buffalo.jp/download/driver/hd/shd-pe.html）に記載の方法でインストールしてください。

※アップデート完了後、再起動を促すメッセージが表示されますが、再起動しないください。再起動すると、メールの設定が反映されない場合があります。アップデート完了後は、一旦画面閉じた後、マニュアル「はじめにお読みください」に記載の方法で起動してください（再起動した場合でも、マニュアル「はじめにお読みください」に記載の方法で起動すればメールの設定が反映されます）。

6 仕様

仕様

※ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

項目		仕様
インターフェース		USB
準拠規格		USB Specification Rev2.0
コネクター		USB シリーズ Mini-B コネクター
セクター容量		512Bytes
転送速度（理論値）		最大 480Mbps（※）
出荷時フォーマット形式		FAT32（1 パーティション）
外形寸法		98(W) × 57(D) × 13(H)mm（突起物含まず）
消費電力		最大 1.5W
電源		5V ± 5%
動作環境	温度	0 ～ 40℃
	湿度	20 ～ 80%（結露なきこと）
対応機種		● USB ポートを標準搭載する次のパソコン ・DOS/V 機（OADG 仕様） ・Apple 製 Mac シリーズ ● PCI 接続の弊社製 USB ボード (別売) を搭載した DOS/V 機 (OADG 仕様)
対応 OS	DOS/V 機	Windows 7（64bit,32bit）/Vista（64bit,32bit）/ XP（Media Center Edition を含む）/2000
	Macintosh	Mac OS X 10.4 以降

※ 本製品を、USB2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 480Mbps）で使用するには、USB2.0 ポートを標準搭載するパソコンや、PCI 接続の弊社製 USB2.0 インターフェースが必要です。